

► DESCRIPCIÓN GENERAL

El equipo NEX 4, es un panel de alarma de intrusión, de 4 zonas para diferentes tipos de sensores inalámbricos y cableados como; magnéticos, sensores de movimiento, sensores de vibración, etc. Diseñado para la protección de casas, residencias, colegios, etc.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ⚡ Teclado digital de 6 dígitos
- ⚡ Control remoto de 4 canales
- ⚡ 3 Zonas de alarma NC
- ⚡ 1 Zona de alarma NA (programable a NC)
- ⚡ Acepta sensores inalámbricos
- ⚡ Voltaje auxiliar para dispositivos 12VDC / 500mA
- ⚡ Bypass en zona 3 (opcional)
- ⚡ Salida de 12V para sirenas
- ⚡ Salida PGM de contacto seco
- ⚡ Espacio para batería de 12VDC 4 y 7 Amp
- ⚡ Caja plástica en ABS-IP55
- ⚡ Tiempo de sirena programable
- ⚡ Botón de pánico desde el teclado y control remoto
- ⚡ Compatible con discador CELL 8 para automatización, control y supervisión por celular

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Alimentación AC	220 VAC ó 110 VAC
Alimentación DC	12 VDC
Consumo de corriente DC	140mA Max 26mA Min
Consumos de energía	5.5W
Salida auxiliar	12 VDC / 500mA
Frecuencia de control remoto y sensores inalambricos	433.92 MHz
Batería recomendada	12 VDC/4 Ah
Número de zonas	4
Número de controles y sensores inalambricos	55
Distancia de control remoto linea vista (RF-5)	500m

► DEFINICIONES TÉCNICAS

MHz : Megahercio
W : watt
mA : Miliamperio
DC : corriente continúa
AC : corriente alterna
Ah : Amperio hora

► MEDIDAS

