

► DESCRIPCIÓN GENERAL

El equipo LINSEG AX 65 es un sistema de alarma comunitaria que tiene como finalidad el efecto disuasivo y preventivo del delito. La organización, solidaridad y acción conjunta entre vecinos es indispensable para el éxito de este sistema.

Ofrece una alternativa económica para la seguridad ciudadana, muy confiable y fácil de usar, y acepta varios usuarios.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ⚡ Voltaje alimentación 220VAC ó 110VAC
- ⚡ Corriente de salida de 800mA
- ⚡ Salida de voltaje de 12V para sirenas
- ⚡ Espacio para batería de 4 y 7 Amp
- ⚡ Caja plástica en ABS - IP55
- ⚡ Línea de vista 100 m (control RF-4)
- ⚡ Acepta hasta 65 controles remotos
- ⚡ Acepta hasta 3 sirenas de 12V 30W



► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Alimentación AC	220 VAC ó 110VAC
Alimentación DC	12 VDC
Consumo de corriente DC	180mA Max 26mA Min
Consumos de energía eléctrica	2.5W
Salida auxiliar	12V - 500mA
Frecuencia de control remoto	433.92 MHz
Batería recomendada	12 VDC/4 Ah
Número de controles	65

► DEFINICIONES TÉCNICAS

MHz : megahercio
W : watt
mA : miliamperio
DC : corriente continua
AC : corriente alterna
Ah : amperio hora

► MEDIDAS

